



Rf. VERB-CARGA CHR-30EU2/

## Cargador de Pared GaN Verbatim CHR-30EU2/ 1xUSB Tipo-C/ 3xUSB/ 30W

**10,21 €**

Incluido (IVA 21%)

### Descripción general **Carga de 30 W 4 en 1**

El cargador USB de pared de 30 W de Verbatim combina un puerto USB-C PD de 20 W y tres puertos USB-A (un puerto USB-A QC 3.0 de 18 W y dos puertos USB-A de 10 W) en un diseño delgado con un enchufe UE fijo. Ideal para la oficina, el hogar o los viajes, para alimentar su tableta, smartphone, dispositivos de juego, etc. El cargador de pared USB está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de seguridad, como protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobret temperatura, para garantizar su seguridad durante la carga.

**Detalles del producto** Cargador de pared USB de 4 puertos PD 3.0 y QC 3.0 de 30 W con clavija fija UE Admite la carga de hasta 4 dispositivos al mismo tiempo con una potencia total máxima de 30 W Equipado con 1 puerto USB-C® (PD 3.0 de hasta 20 W) y 3 puertos USB-A (1 puerto USB-A QC 3.0 de hasta 18 W, 2 puertos USB-A de hasta 10 W), salida total de hasta 30 W El cargador GaN está fabricado con materiales ignífugos de alta calidad y cuenta con cuatro sistemas de protección de seguridad que incluyen protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos y protección contra sobret temperatura

**Especificaciones** **Tensión de entrada:** 100-240 V CA~ 50/60 Hz 0,5 A máx. **Salida de puerto único:** Salida USB-A3: 5 V &#9107; 2 A (10 W máx.) Salida USB-A2: 5 V &#9107; 2 A (10 W máx.) Salida USB-A1 QC 3.0: 5 V &#9107; 3 A, 9 V &#9107; 2 A, 12 V &#9107; 1,5 A (18 W máx.) Salida USB-C PD 3.0: 5 V &#9107; 3 A, 9 V &#9107; 2,22 A, 12 V &#9107; 1,67 A (20 W máx.) **Salida de puerto combinado:** Salida USB-C+USB-A1: 7,5 W + 7,5 W Salida USB-C+USB-A2: 20 W + 10 W Salida USB-C+USB-A3: 18 W + 10 W Salida USB-A1+USB-A2: 18 W + 10 W Salida USB-A1+USB-A3: 18 W + 10 W Salida USB-A2+USB-A3: 5 W + 5 W Salida USB-C+USB-A1+USB-A2: 7,5 W + 7,5 W + 10 W Salida USB-C+USB-A1+USB-A3: 7,5 W + 7,5 W + 10 W Salida USB-C+USB-A2+USB-A3: 20 W + 5 W + 5 W Salida USB-A1+USB-A2+USB-A3: 18 W + 5 W + 5 W Salida USB-C+USB-A1+USB-A2+USB-A3: 7,5 W + 7,5 W + 5 W + 5 W Salida total: 30 W máx. **Sistemas de protección de seguridad:** Protección contra cortocircuitos Protección contra sobretensión Protección contra sobrecorriente Protección contra sobret temperatura **Material:** Carcasa de plástico: Material de policarbonato y ABS ignífugo **Dimensiones (An x Al x F):** 91,2 mm x 45,7 mm x 27,5 mm **Peso:** 66 gramos Contenido del pack Cargador USB Guía de inicio rápido

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.