



Rf. PRM-KIT EFFICIENT-CUSTOMER/16

## *Kit Avisador de Clientes Premier Efficient-Customer/ 16 Receptores / Base de Carga*

### **Características**

Consola con 999 canales de aviso 16 ranuras en la consola de carga para receptores. Receptores portátiles con vibración, zumbador y Led Memoria de almacenamiento independiente evitando la pérdida de datos Alta sensibilidad del receptor Chequeo al encenderse Diseño reducido y dinámico

### **Datos técnicos receptor:**

Voltaje de trabajo DC 3.7V (Batería recargable) Voltaje de carga DC 5V Frecuencia de trabajo 433.92Mhz Consumo en standbay  $10\pm 5\text{mA}$  Consumo de trabajo  $75\pm 10\text{mA}$  (vibración) /  $100\pm 20\text{mA}$  (vibración+zumbador) Sensibilidad receptora  $-107\pm 2\text{dBm}$  Capacidad de batería 360mAh Decodificador Código (AM) Dimensiones 51x104x10 mm

### **Datos técnicos de la consola**

Voltaje de trabajo DC12V/3A Adaptador de corriente Frecuencia de trabajo 433.92MHz Consumo en standbay  $24\pm 5\text{mA}$  Consumo de trabajo  $100\pm 30\text{mA}$  Decodificador Código (AM) Dimensiones 157x234x36 mm

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.