

Rf. TRU-BAT LARO ~~100W/20000MAH BK~~

## *Batería Externa/Powerbank Trust Laro 20000mAh/ 100W/ Negra/ Compatible con Portátiles*



*Batería externa de 100 W para portátiles*

*Batería externa de alta capacidad de 100 W para cargar rápidamente el portátil o MacBook con USB-C sobre la marcha. Menos plástico, más potencia*

*Dele un impulso a su portátil y al planeta con la batería externa para portátiles Laro de 100 W. Diseñada pensando en la sostenibilidad, esta batería externa está hecha de un 50 % de plástico reciclado y, por su carga rápida, puede prolongar la vida útil de la batería del portátil el doble de tiempo. También puede cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo a través de los 2 puertos USB-C y 1 USB-A.*

*Especificaciones*

### **General**

Número de puertos USB3

### **Sostenibilidad**

Material plásticoABS/PCMétodo de sostenibilidadPCRCContenido reciclado %50 %

### **Accesorios**

Cable de carga USB-C

### **Tamaño y peso**

Peso total 407 gramos  
Peso de la unidad principal 407 gramos  
Profundidad del producto principal (en mm) 144 milímetros  
Ancho del producto principal (en mm) 83 milímetros  
Altura del producto principal (en mm) 27 milímetros

### **Conectividad**

Cables incluidos 100 W 5 A  
Longitud del cable del cable principal 15 centímetros

### **Protección**

Protecciones sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, sobrecarga, sobredescarga, polaridad inversa

### **Aporte**

Potencia de entrada 100 W / 45 W

### **Producción**

Tecnología de carga Carga rápida 3.0, detección automática, USB PD 3.0 + PPS

### **Ajuste de voltaje**

automático  
Voltaje de salida 5, 9, 12, 15, 20 Amperios de salida máximos 5 A  
Potencia máxima de salida total (W) 100 vatios

### **Toma de corriente**

Longitud del cable de alimentación 15 centímetros

### **Compatibilidad**

Rango de voltaje de la computadora portátil 5V - 20V

### **Tipos de dispositivos compatibles**

computadora portátil, teléfono inteligente, tableta

### **Contenido del paquete**

Batería externa para portátiles  
Cable de carga USB-C  
Guía del usuario  
Requisitos del sistema  
Portátil con puerto de carga USB-C (máximo 100 W de potencia)  
Cargador USB-C para cargar la batería externa

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.