



Compatible con múltiples protocolos de carga para una amplia variedad de dispositivos. Equipada con un chip de control avanzado, ajusta automáticamente la potencia de salida y carga con seguridad dispositivos de baja corriente, manejando distintos equipos con facilidad. Compatible con la carga de baja corriente

El puerto USB-C detecta y activa automáticamente el modo de baja corriente. Para cargar dispositivos de baja corriente a través del puerto USB-A, pulsa el botón dos veces para activar el modo de descarga de baja corriente. Cable de carga USB-C integrado

### **Lista para llevar**

El cable integrado cubre todas tus necesidades de carga diaria, por lo que no tendrás que llevar cables adicionales. El exclusivo diseño del compartimento de almacenamiento permite que el cable integrado se convierta fácilmente en un cordón para usarla y llevarla con comodidad. Fabricado en TPU de alta densidad, el cable de carga es duradero y está diseñado para resistir el uso frecuente. Pantalla digital

### **Consulta los niveles de batería de un vistazo**

El nivel de la batería se muestra hasta un valor de un solo dígito. Carga de baja corriente, estado de carga y alertas de error disponibles al alcance de la mano. Medidas exhaustivas

### **Para una carga segura en todo momento**

Cuenta con celdas de batería de iones de litio de alta calidad, seguras, fiables y duraderas. Las funciones de protección avanzadas gestionan de forma eficaz problemas como la sobrecarga, la descarga excesiva, las altas temperaturas y los cortocircuitos, lo que garantiza la seguridad durante el uso diario.

Especificaciones

### **General**

Modelo: PB1067

Dimensiones: 115 x 66 x 26 mm (sin cable integrado)

Peso: 247 g aprox.

### **Batería**

Capacidad nominal: 6000 mAh (a 5V/3A)

Energía nominal: 39.48 Wh / 11.61 V / 3400 mAh

## **Conectividad**

Puertos de entrada: USB-C integrado y USB-C

Puertos de salida: USB-C integrado, USB-C y USB-A

## **Parámetros de entrada**

USB-C integrado (IN1): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

USB-C (IN2): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

## **Parámetros de salida**

USB-C integrado (OUT1): 5V/3A, 9V/3A, 11V/6.1A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.35A

USB-C (OUT2): 5V/3A, 9V/3A, 11V/6.1A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.35A

USB-A (OUT3): 5V/3A, 9V/2.23A, 10V/2.25A, 12V/1.67A

## **Rendimiento**

Tiempo de carga: aproximadamente 1.9 horas con cargador 9V/3A

Tiempo de carga: aproximadamente 1.3 horas con cargador 20V/3.25A

## **Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento: de 5°C a 35°C

## **Contenido del paquete**

1 x Xiaomi 67W Power Bank 10000 (con cable integrado)

1 x Manual de usuario

1 x Tarjeta de garantía

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.