

## Mesa de Mezclas Fonestar MIX-3DJ

Ref.: FONE-MES MIX-3DJ P/N: MIX-3DJ



### Detalle del producto

Mezcladores DJ MIX-3DJ

3 canales estéreo y 1 micrófono  
Reproductor USB/PC/BTUSB audio para conexión a PC como tarjeta de audio  
Mezclador DJ

Mezclador DJ compacto de 3 canales estéreo y 1 micrófono, con tarjeta de audio para PC y reproductor Bluetooth®/USB.

Conecta el mezclador a tu PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac, sin necesidad de drivers. Podrás reproducir el contenido de audio del PC y grabar el audio en el PC de forma simultánea.

Receptor Bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde smartphones, tablets y otros dispositivos Bluetooth.

Grabador y reproductor USB, reproduce música o graba el evento sin necesidad de PC.

Tiene un tamaño muy reducido y portátil, perfecto para pequeños estudios, eventos o fiestas, etc.  
Especificaciones

#### CARACTERÍSTICAS:

Mezclador DJ compacto de 3 canales estéreo y 1 micrófono. Entrada/salida USB audio para conexión a PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac, permite reproducir audio del PC y grabarlo de forma simultánea. Receptor Bluetooth 4.2 Grabador/reproductor USB. Preescucha CUE. Indicadores luminosos de nivel de salida. Talk over para reducción de nivel con micro (-15 dB).

#### REPRODUCTOR USB:

Formatos de reproducción: WAV y MP3. Grabación en MP3. Puerto USB para conexión de memorias USB o conexión a PC como tarjeta de audio Plug and Play en Windows y Mac. Admite memorias hasta 128 GB

#### ENTRADAS:

1 micro desbalanceado, jack 6'3 mm, 1.000 &#937; 1 mV RMS 1 línea/reproductor Bluetooth/USB/PC, 2 x RCA, 10.000 &#937; 2 línea/phono estéreo, 2 x RCA, 10.000 &#937; 160 mV RMS/50.000 &#937; 4 mV RMS

#### SALIDAS:

1 master estéreo, 2 x RCA, 600 &#937; 1'22 V RMS 1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm 8 &#937; 200 mW

#### FUNCIONES:

Preescucha CUE Indicadores luminosos de nivel de salida Talk over para reducción de nivel con micro (-15 dB)

**RESPUESTA:**

20-20.000 Hz

**DISTORSIÓN:**

Armónica: **RELACIÓN SEÑAL/RUIDO:**

> 80 dB

**ALIMENTACIÓN:**

12 V CC, 1 A con adaptador incluido

**MEDIDAS:**

235 x 55 x 135 mm fondo

**PESO:**

0'7 kg

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*