distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 10:37:35

Rf. TCL-TV 65P8K P/N. 65P8K

Televisor TCL QLED 65P8K 65"/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFi

TCL P8K 4K QLED HDR Smart TV, 4K Ultra HD

QLED4K HDR PROPantalla HVAProcesador AiPQHDR MultiformatoMAESTRO DEL JUEGOAcelerador de juegos de 288 HzSISTEMA DE SONIDO ONKYO 2.1Miracast y Google CastGOOGLE TVASISTENTE DE GOOGLEFUNCIONA CON ALEXA Especificaciones

Tipo de producto Televisor QLEDPlataforma de chasisPlataforma MT9653CPUA73*4 de 64 bits a 1,39 GHz máx.GPUG52(2EE)MP2, 550 MHz**Sistema operativo**Google TV**RAM**DDR4-3200: 3 GB de bytes**Almacenamiento**eMMC5.1 32 GB de bytesEstilo de interfaz de usuarioInterfaz de usuario de AmatiPáginas de inicio del lanzador MostrarGoogle Play, aplicaciones destacadas, fuente, etc.**Idioma OSD**Inglés, vietnamita, tailandés, chino, ruso, árabe, chino tradicional, indonesio, francés, español (Latinoamérica), farsi, mongol, uzbeko, hebreo, malayo, portugués, birmano, etc.**Sistema de TV**ATV: PAL BGDTV: DVB-T/T2/C/S/S2Sistema AVPAL, NTSCVersión HDMI y HDCPHDMI1.4 y HDMI2.0 y HDMI2.1, HDCP1.4 y HDCP2.2**HDR**HDR10+, Dolby Vision**Fuente de alimentación**CA 100 V-240 V 50/60 HzConsumo de energía (TV encendida)180 WConsumo de energía (en espera)≤0,5 WEficiencia Energética ECOSíProceso de dar un tituloCE, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDMI, DTS-X, Free-sync, BBCCTS (certificación oficial de Google), NetflixEnlace de InternetRed Ethernet 802.11 a/b/g/n/ac (WIFI5) de 2,4 GHz/5 GHz (RJ45) **Bluetooth**Bluetooth 5.2**Indicador LED**Indicador de espera (1 LED, blanco)Indicador MIC (1 LED, color)**Función Básica**Asistente de GoogleEntrada de voz a través del control remoto. Entrada de voz manos libres a través del micrófono incorporado.Configuración inicialSí, para la configuración del usuario en el primer inicio del televisor.Encendido instantáneoUn modo de espera especial para iniciar en menos tiempo.BluetoothSí, para barra de sonido/altavoz bluetooth externo.Editar canalesSí, para cambiar el nombre de los canales de televisión.Configuración de entradaPara elegir y editar el nombre del dispositivo de fuente de entrada.Método de entradaT-IME, Gboard, teclado remoto virtualActualización del sistemaSíHDMI CECSíIdioma de audio/MTS/NICAMSíPVR/Cambio de tiempoNoGuía electrónica de programaciónSí (sólo para programas DTV)SubtitularSí (sólo para programas DTV)Control parentalSí (sólo para programas DTV)OtrosVRR, AISR, AIPQ, AIAQ

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.