



Rf. NOX-CAR 90W ~~UBBI~~. NXPWR90NB

## *Cargador de Portátil Nox 90W/ 90W/ Automático/ 10 Conectores/ Voltaje 15-20V*

### *POWER ADAPTER 90W*

*Cargador de portátil de 90W Salida DC 15/16/18.5/19/19.5/20V @6A max. 10 conectores distintos Eficiencia mínimo 85% Compatible con la mayoría de las marcas: Acer - Asus - Compaq - Dell - Fujitsu - Gateway - HP - IBM - Lenovo - Samsung - Sony - Toshiba*  
**ALTA COMPATIBILIDAD**

*En Nox no queremos que te quedes sin energía en ningún sitio, por ello, hemos diseñado este cargador universal de corriente para portátil con regulación automática de voltaje. Dispone de 10 conectores distintos: 15V (Toshiba), 16V (IBM), 16V (Sony, Fujitsu), 18,5V (Compaq), 18,5V (HP, Compaq) 19V (Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Lenovo, Liteon), 19V (Samsung), 19V (Acer, Compaq, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon), 19,5V (Sony), 20V (Lenovo), los cuales abarcan la mayoría de las principales marcas de portátiles del mercado. LIGERO, VERSÁTIL Y SEGURO.*

*Un adaptador universal de corriente de 90W que podrás llevar a donde quieras gracias a su diseño compacto y ligero. Simplemente conéctalo a una toma de alimentación y elige el conector correspondiente a tu portátil (marca y voltaje) para poder disfrutar de más horas de alimentación.*

*Apuesta por un suministro de energía estable, adecuado y confiable gracias a su seguridad integrada contra subidas y picos de tensión.*

*Además, el cargador dispone de una entrada USB para que, además de tu portátil, puedas cargar cualquier dispositivo con dicho conector.*

*Especificaciones*

## Características

Regulación automática de voltaje 10 conectores incluidos

## Compatibilidad

Acer / Asus / Compaq / Dell / Fujitsu / Gateway HP / IBM / Lenovo / Samsung / Sony / Toshiba

## Datos técnicos

Entrada AC AC 100 a 240V 50/60Hz Salida DC 15/16/18.5/19/19.5/20V @6A max Eficiencia 85% Protección eléctrica de seguridad Dimensiones 122 x 60 x 19 mm

## Peso

420 g **Conectores**

M1: 6.3x3mm 15V..... Toshiba M2: 5.5x2.5mm 16V..... IBM M3: 6.5x4.4mm (1.4mm pin) 16V..... Sony, Fujitsu M4: 4.8x1.7mm 18.5V..... Compaq M5: 5.5x2.5mm 19V..... Acer, Asus, Compaq, Dell, HP Fujitsu, Gateway, Toshiba, Lenovo, Liteon M6: 5x3mm (1mm pin) 19V..... Samsung M7: 5.5x2.1mm 19V..... Acer, Compaq, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon Gateway, Toshiba, Liteon M8: 6.5x4.4mm (1.4mm pin) 19.5V..... Sony M10: 11.5x5mm (rectangular) 20V..... Lenovo M12: 7.4x5mm 18.5V..... HP, Compaq

## Conexión USB

5V/2.1A

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.