



Rf. 16606

P/N. EFFAV16

KIT AVISADOR DE CLIENTES PREMIER EFFICIENT-CUSTOMER/ 16 RECEPTORES / BASE DE CARGA

Características Consola con 999 canales de aviso 16 ranuras en la consola de carga para receptores. Receptores portátiles con vibración, zumbador y Led Memoria de almacenamiento independiente evitando la pérdida de datos Alta sensibilidad del receptor Chequeo al encenderse Diseño reducido y dinámico **Datos técnicos receptor:** Voltaje de trabajo DC 3.7V (Batería recargable) Voltaje de carga DC 5V Frecuencia de trabajo 433.92Mhz Consumo en standbay $10\pm 5\text{mA}$ Consumo de trabajo $75\pm 10\text{mA}$ (vibración) / $100\pm 20\text{mA}$ (vibración+zumbador) Sensibilidad receptora $-107\pm 2\text{dBm}$ Capacidad de batería 360mAh Decodificador Código (AM) Dimensiones 51x104x10 mm **Datos técnicos de la consola** Voltaje de trabajo DC12V/3A Adaptador de corriente Frecuencia de trabajo 433.92MHz Consumo en standbay $24\pm 5\text{mA}$ Consumo de trabajo $100\pm 30\text{mA}$ Decodificador Código (AM) Dimensiones 157x234x36 mm

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.