

Rf. FONE-ADP FO-355 N. FO-355

## Prolongador Balun de audio y vídeo Fonestar FO-355



**49,80 €**  
Incluido (IVA 21%)

### Extensores Audio y vídeo FO-355

*Prolonga la señal de audio y vídeo analógico por cable Cat 6 Pareja emisor y receptor. Transmisión de señal hasta 200 m Reversible (puede funcionar como emisor y receptor) No necesita alimentación Prolongador balun de audio y vídeo*

*Transmite señal de audio y vídeo a grandes distancias (hasta 200 m), sin necesidad de alimentación, a través de un único cable Cat 5e/6.*

*Balancea/desbalancea la señal y adapta impedancias.*

*Pareja de emisor y receptor. Es reversible, pueden funcionar como emisor y receptor.*

*Para sistemas de vídeo-vigilancia CCTV, estudios de producción y post-producción, etc. Especificaciones*

#### **CARACTERÍSTICAS:**

Prolongador balun de audio y vídeo analógico por cable Cat 5e/6. Pareja emisor y receptor. Distancia máxima de transmisión hasta 200 m. Balancea/desbalancea la señal y adapta impedancias. Reversible (puede funcionar como emisor y receptor). No necesita alimentación.

#### **ENTRADAS/SALIDAS:**

1 auxiliar, 2 x RCA 450 &#937;1 vídeo compuesto, RCA 65 &#937;1 RJ-45, audio y vídeo

#### **RESPUESTA:**

Audio: 10-50.000 Hz

#### **Vídeo:**

CC-8 MHz

**PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN:**

Distancia máxima de transmisión 200 m Pérdidas de inserción inferiores a 2 dB (CC-8 MHz) Pérdidas de retorno superiores a 12 dB (CC-8 MHz) Rechazo al modo común superior a 32 dB a 8 MHz

**DIMENSIONES:**

Latiguillo de 0'6 m

**PESO:**

0'1 kg

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.