

Rf. FONE-ALT AS-3030. AS-3030

## Amplificador estéreo Fonestar AS-3030/ 60W



### Amplificador Fonestar AS-3030

Potente sonido sin distorsión. Fiabilidad y precisión durante la reproducción. Diseño elegante y práctico, con un acabado excepcional. Multitud de opciones de reproducción. Entradas de micrófono con eco y tono. Amplificador estéreo Hi-Fi con reproductor Bluetooth, USB y radio FM. Amplificador con diseño exclusivo de FONESTAR, gran fiabilidad y precisión durante la reproducción. Un acabado excepcional con un frontal de aluminio cepillado y display LCD de alto contraste y visibilidad. Diseño elegante y práctico, integrable en cualquier mobiliario, ya sea para uso doméstico o profesional. Multitud de opciones de reproducción (Bluetooth, USB y FM) y entradas de audio que lo hacen muy versátil y adaptable. Dos entradas de micrófonos para usarlo como Karaoke y cantar sobre tus canciones preferidas. Potente sonido sin distorsión que proporciona una reproducción fiel de tu música. Uso intuitivo. Para uso doméstico o profesional: hogar, bares, pubs, restaurantes, locales comerciales, centros educativos, etc.

### Especificaciones

#### CARACTERÍSTICAS:

Amplificador estéreo Hi-Fi. Receptor Bluetooth 5.0. Reproductor USB. Radio FM. Entradas de micrófono con eco y tono. Panel de aluminio. Mando a distancia para reproductor.

#### POTENCIA:

30 + 30 W RMS a 4 Ω

#### RESPUESTA:

20-20.000 Hz

#### RELACIÓN SEÑAL/RUIDO:

>70 dB

#### DISTORSIÓN:

Armónica:

**ENTRADAS:**

3 entradas estéreo: DVD/LINE/CD, 2 x RCA 200 mV RMS1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm 200 mV RMS en panel frontal2 micros balanceados, jack 6'3 mm 900 &#937; 6 mV RMS

**SALIDAS:**

Altavoces:Main L/R, 4-16 &#937; terminales roscados o bananas

**PROTECCIONES:**

Temperatura, cortocircuito y sobrecarga

**ALIMENTACIÓN:**

230 V CA, 230 W

**MEDIDAS:**

330 x 92 x 276 mm fondo

**PESO:**

3'15 kg

**ACCESORIOS:**

Cable de antena FMPilas para el mando a distancia

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.