



Repetidor Inalámbrico Asus RP-AX50 1500Mbps/ 2 Antenas

Ref.: ASU-REP RP-AX50 P/N: 90IG0AL0-MO0T00

Detalle del producto

Extensor de alcance WiFi 6 (802.11ax) de doble banda AX1500 para una red WiFi sin interrupciones; funciona con casi cualquier router WiFi.

Estándar WiFi 6:

Compatible con el estándar WiFi 6 (802.11ax), el RP-AX50 ofrece mayor capacidad, eficiencia y baja latencia en la conexión WiFi.

Uno o varios nombres de WiFi, la elección es suya:

mantenga un único nombre de WiFi (SSID) para toda la red y disfrute de una itinerancia sin interrupciones, o asigne nombres individuales a cada banda de WiFi para diferentes usos.

Funciona perfectamente con cualquier router WiFi:

el RP-AX50 es compatible con prácticamente todos los routers WiFi, módems y routers de cable del mercado para ampliar la cobertura.

Extiende la señal WiFi por toda tu casa.

Disfruta de un rendimiento inalámbrico inigualable en toda tu casa con el extensor de alcance de doble banda RP-AX50, que amplía la cobertura inalámbrica hasta 186 metros cuadrados. ¡Consigue conexión WiFi donde antes no podías! Mejora la cobertura WiFi de tu hogar

El repetidor WiFi 6 RP-AX50 amplía su red existente con velocidades más rápidas, mayor cobertura y conexiones estables para streaming, juegos y dispositivos domésticos inteligentes. Funciona con casi cualquier router WiFi.

El RP-AX50 es compatible con prácticamente todos los routers, módems y routers/puertas de enlace WiFi del mercado para ampliar la cobertura WiFi. No te preocupes si aún no tienes un router ASUS.

Especificaciones

Rendimiento y red

Modelo: RP-AX50

Estándares de red: IPv6, IPv4, Wi-Fi 6 802.11ax, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 4 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b e IEEE 802.11a

Frecuencia de funcionamiento: 2.4 GHz y 5 GHz

Velocidad Wi-Fi en 5 GHz: Hasta 1201 Mbps con Wi-Fi 6 802.11ax

Velocidad Wi-Fi en 2.4 GHz: Hasta 300 Mbps con Wi-Fi 4 802.11n 1024-QAM

Transmisión y recepción: 2x2 en 5 GHz y 2x2 en 2.4 GHz

Modos de funcionamiento: Modo repetidor y modo punto de acceso

Antenas y conectividad

Antenas: 2 antenas externas

Puertos:

1 x RJ-45 Gigabit BaseT para LAN

Seguridad

Cifrado Wi-Fi: WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise y soporte WPS

Control e indicadores

Botones: Botón Reset/WPS

Indicadores LED: 3 LED

Software y compatibilidad

Sistemas compatibles: Windows 11, Windows 10, Windows 10 64-bit, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS y Linux

Diseño y dimensiones

Dimensiones: 99.5 x 86.6 x 86.9 mm

Peso: 195 g

Contenido de la caja

Contenido: RP-AX50 y guía de inicio rápido

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*