



Rf. 9892 P/N. PH 7288

SAI LÍNEA INTERACTIVA PHASAK OTTIMA 860 VA INTERACTIVE/ 860VA-480W/ 2 SALIDAS/ FORMATO TORRE

La serie Phasak OTTIMA incorpora tecnología Off-Line en todas sus referencias en un diseño atractivo y compacto, que ofrece protección y seguridad a los equipos conectados. Disponible en potencias de 660 / 880 y 1060 VA. Los modelos 660 VA y 880 VA disponen de protección contra sobretensiones y back-up de tiempo/autonomía ante fallos del suministro eléctrico. El modelo más potente, de 1060 VA, incorpora además una toma de corriente Surge Protec, aislada del circuito de baterías, que permite conectar cargas con picos elevados de tensión, como impresoras láser, motores eléctricos o sistemas leds entre otros. La serie OTTIMA es ideal para todo tipo de usuarios que tengan cualquier tipo de producto eléctrico en casa o en pequeñas y medianas oficinas. Especialmente utilizada en la protección de equipos particulares, terminales de trabajo en Internet, centralitas telefónicas, TPV's, terminales POS, pequeños grupos de iluminación de emergencia, automatización domótica e industrial, etc.

Características Valores Potencia: 860/480 VA/W Tensión nominal de salida en AC: 230 V Tipo de tecnología: Digital interactiva Tipo de protección: Protección total eléctrica en salidas schuko Tensión máxima de entrada en AC: 290 V Tensión mínima de entrada en AC: 162 V Tipo de onda: Pseudo-sinusoidal Tiempo de carga: 8h Peso: 4.2 Kg Batería: 1x 5.6Ah

<sup>\*\*</sup> Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

<sup>\*\*\*</sup> La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.