



## MSI MAG A750BN PCIE5 unidad de fuente de alimentación 750 W 24-pin ATX ATX Negro

Ref.: FA1227097 P/N: 306-7ZP2C11-CE0

### Detalle del producto

- 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pin ATX
- PC ATX 80 PLUS Bronze
- Activo 12 cm
- Negro

### Ficha tecnica

Specs [Iccat](#)750 W 100 - 240 V 50/60 HzAlimentador de energía para tarjeta madre: 24-pin ATXPC ATX 80 PLUS BronzeActivo 12 cmNegro

Potencia total750 W

Utilizar conPC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU)ATX

Alimentador de energía para tarjeta madre24-pin ATX

Certificación 80 PLUS80 PLUS Bronze

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Número de conectores de energía SATA5

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)2

Corriente máxima de entrada (@110V)10 A

Conector de alimentación EPS (4+4 pines)Si

Corriente máxima de entrada (@220V)5 A

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)2

Corrección del factor de potencia tipo (PFC)Activo

Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)1

Potencia combinada (3,3 V)120 W

Potencia combinada (+12 V)750 W

Potencia combinada (+5 V)120 W

Potencia combinada (-12V)3,6 W

Potencia combinada (+5 VSB)12,5 W

Corriente máxima de salida (+3.3V)20 A

Corriente máxima de salida (+12V)62,5 A

Corriente máxima de salida (+5V)20 A

Corriente máxima de salida (-12V)0,3 A

Corriente máxima de salida (+5Vsb)2,5 A  
Color del productoNegro  
Conector de potencia ATX (24 pines)Si  
Tipo de enfriamientoActivo  
Diámetro de ventilador12 cm  
Número de ventiladores1 Ventilador(es)  
IluminaciónNo  
Conector de poder floppy1  
Eficiencia85%  
Interruptor de encendido/apagado integradoSi  
Tipo de cableadoNo modular  
Ancho del paquete150 mm  
Profundidad del paquete140 mm  
Altura del paquete86 mm  
Funciones de protección de poderSobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito

---

*\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*