

QLED



Rf. 24794

P/N. 65P8K

TELEVISOR TCL QLED 65P8K 65' ULTRA HD 4K/ SMART TV/ WIFI

TCL P8K 4K QLED HDR Smart TV, 4K Ultra HD

QLED4K HDR PRO Pantalla HVA Procesador AiPQ HDR Multiformato MAESTRO DEL JUEGO Acelerador de juegos de 288 Hz SISTEMA DE SONIDO ONKYO 2.1 Miracast y Google Cast GOOGLE TV ASISTENTE DE GOOGLE FUNCIONA CON ALEXA

Especificaciones

Tipo de producto Televisor QLED **Plataforma de chasis** Plataforma MT9653CPUA73*4 de 64 bits a 1,39 GHz
máx.GPUG 52(2EE)MP2, 550 MHz **Sistema operativo** Google TV **RAM** DDR4-3200: 3 GB de bytes **Almacenamiento** eMMC5.1 32 GB de bytes **Estilo de interfaz de usuario** Interfaz de usuario de Amati **Páginas de inicio del lanzador** Mostrar Google Play, aplicaciones destacadas, fuente, etc. **Idioma OSD** Inglés, vietnamita, tailandés, chino, ruso, árabe, chino tradicional, indonesio, francés, español (Latinoamérica), farsi, mongol, uzbeko, hebreo, malayo, portugués, birmano, etc. **Sistema de TV** ATV: PAL BGD TV: DVB-T/T2/C/S/S2 **Sistema** AV PAL, NTSC **Versión HDMI y HDCP** HDMI1.4 y HDMI2.0 y HDMI2.1, HDCP1.4 y HDCP2.2 **HDR** HDR10+, Dolby Vision **Fuente de alimentación** CA 100 V-240 V 50/60 Hz **Consumo de energía (TV encendida)** 180 W **Consumo de energía (en espera)** 0,5 W **Eficiencia Energética** Ecosi **Proceso de dar un título** CE, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDMI, DTS-X, Free-sync, BBCCTS (certificación oficial de Google), Netflix **Enlace de Internet** Red Ethernet 802.11 a/b/g/n/ac (WIFI5) de 2,4 GHz/5 GHz (RJ45) **Bluetooth** Bluetooth 5.2 **Indicador LED** Indicador de espera (1 LED, blanco) Indicador MIC (1 LED, color) **Función Básica** Asistente de Google **Entrada de voz a través del control remoto**. Entrada de voz manos libres a través del micrófono incorporado. **Configuración inicial** Sí, para la configuración del usuario en el primer inicio del televisor. **Encendido instantáneo** Un modo de espera especial para iniciar en menos tiempo. **Bluetooth** Sí, para barra de sonido/altavoz bluetooth externo. **Editar canales** Sí, para cambiar el nombre de los canales de televisión. **Configuración de entrada** Para elegir y editar el nombre del dispositivo de fuente de entrada. **Método de entrada** T-IME, Gboard, teclado remoto virtual **Actualización del sistema** Sí **HDMI CECS** Sí **Idioma de audio/MTS/NICAMS** Sí **PVR/Cambio de tiempo** No **Guía electrónica de programación** Sí (sólo para programas DTV) **Subtitular** Sí (sólo para programas DTV) **Control parental** Sí (sólo para programas DTV) **Otros** VRR, AISR, AIPQ, AIAQ

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.