



Relé Doble Inteligente TP-Link Tapo S112

Ref.: TPL-SH TAPO S112 P/N: TAPO S112

Detalle del producto

Relé Doble Inteligente

Control de Persianas. Usa el Tapo S112 para subir o bajar tus persianas. Dos Dispositivos, Un Solo Módulo. Controla dos luces o aparatos por separado desde la app, con automatizaciones independientes. Monitoriza tu Consumo. Consulta cuánta energía usa cada dispositivo. Compatible con Matter. Funciona con Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings e IFTTT. Protección Zero-Crossing. Evita fallos en el relé y alarga la vida útil del módulo. App Tapo. Enciende o apaga lo que necesites estés donde estés. Horario. Programa rutinas para que los dispositivos se activen o apaguen automáticamente. Control por Voz. Controla los dispositivos con comandos de voz. Detección de Obstáculos. Si algo bloquea la persiana, se detiene automáticamente para evitar daños. Alerta por Fallo de Relé. Si algo falla, recibirás una notificación en tu móvil. Tamaño Mini. Diseñado para la máxima compatibilidad. Bluetooth Integrado. Es capaz de funcionar sin Wi-Fi. En caso de que la conexión falle, se puede configurar y utilizar desde la App Tapo. Varios Modos

El Tapo S112 cuenta con dos modos. En modo persiana, automatiza las persianas eléctricas. En modo interruptor, controla luces, enchufes o calefacción por suelo radiante sin obras. Monitorización de Energía

Con Tapo S112 puede supervisar y analizar el consumo de energía de tus aparatos automatizados para cada canal por separado. Proporciona estadísticas claras y fáciles de entender. Control Inteligente

Tapo S112 ofrece varias funciones de control inteligente. Compatibilidad Total

Tapo S112 es compatible con Matter, lo que le confiere una compatibilidad extremadamente alta. Es compatible con varias plataformas, como Apple Home, Alexa, Google Home, Samsung SmartThings e IFTTT. Integra a la perfección los dispositivos tradicionales conectados con múltiples sistemas de terceros. Disfruta de un hogar inteligente perfecto sin las limitaciones de diferentes protocolos y plataformas. Mayor Vida Útil

Tapo introduce la tecnología de protección zero-crossing de nivel industrial en un módulo de conmutación inteligente hecho para consumidores, que evita la soldadura de los contactos del relé y prolonga la vida útil de los módulos de conmutación inteligentes en más de 10 veces. Acciones Inteligentes

Emparejado con otros dispositivos inteligentes Tapo, permite crear diversas acciones para mejorar la comodidad y adaptarse perfectamente a tu estilo de vida. Control por Bluetooth

Tapo S112 permite un control Bluetooth, permitiendo una configuración y un control seguro a través de Tapo App incluso sin Wi-Fi. Si el router falla o se cambia la contraseña, los usuarios pueden gestionar los dispositivos sin conexión a través de la App Tapo sin necesidad de desmontar el conmutador. Tamaño Compacto

Tapo S112 está especialmente diseñado para ofrecer la máxima compatibilidad durante la instalación.

Especificaciones

Conectividad

Wi-Fi: IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n en la banda de 2,4 GHz

Bluetooth: Compatible

Compatibilidad

Matter: Compatible

Apple Home: Compatible

Amazon Alexa: Compatible

Google Assistant: Compatible

Samsung SmartThings: Compatible

IFTTT: Compatible

Alimentación y carga

Tensión de entrada CA: De 100 a 250 V, 50/60 Hz

Carga resistiva máxima en CA: 6 A

Carga de motor máxima en CA: 1,5 A

Carga LED máxima en CA: 150 W

Carga máxima de 24 a 30 V CC: 6 A

Carga máxima de 30 a 48 V CC: 1,5 A

Carga máxima de 48 a 60 V CC: 1 A

Condiciones de funcionamiento

Uso: Solo en interiores

Temperatura de funcionamiento: De -20 a 40 °C

Humedad de funcionamiento: Del 10% al 90% sin condensación

Dimensiones

Dimensiones del producto: 44,7 x 40,7 x 16,1 mm

Dimensiones del embalaje: 65 x 48 x 22 mm

Contenido de la caja

Unidad: 1 x Tapo S112

Cables de puente: 3 unidades

Etiquetas para cables: Incluidas

Documentación: 1 x guía de inicio rápido

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*