

## Ewent EW3980 adaptador e inversor de corriente Interior 65 W Negro

Ref.: LB13534495 P/N: EW3980



### Detalle del producto

- Tipo de fuente de alimentación: Interior
- Potencia de salida: 65 W Voltaje de entrada: 100 - 240 V Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Voltaje de salida: 5 - 15 V
- Utilizar con: Portátil CA a CC
- Tensión de salida ajustable Conector de alimentación desmontable
- Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito
- 1 pieza(s)
- Negro

### Ficha tecnica

Specs [Icecat](#) Tipo de fuente de alimentación: Interior Potencia de salida: 65 W Voltaje de entrada: 100 - 240 V Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Voltaje de salida: 5 - 15 V Utilizar con: Portátil CA a CC Tensión de salida ajustable Conector de alimentación desmontable Funciones de protección de poder: Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito 1 pieza(s) Negro

Utilizar con Portátil

Tipo de fuente de alimentación Interior

Tipo de corriente de poder CA a CC

Voltaje de entrada 100 - 240 V

Frecuencia de entrada 50/60 Hz

Corriente de entrada 1.5 A

Potencia de salida 65 W

Voltaje de salida 5 - 15 V

Tensión de salida ajustable Si

Conectores de energia suplementario 5

Conector de alimentación desmontable Si

Funciones de protección de poder Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito

Color del producto Negro

Ancho 95 mm

Profundidad 55 mm

Altura 25 mm

Indicadores LED Si

Código de Sistema de Armomización (SA) 85044095

Ancho del paquete 150 mm

Profundidad del paquete 45 mm

Altura del paquete 180 mm

Peso del paquete 353 g

Tipo de embalaje Caja

Cantidad por paquete 1 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*