



Rf. AIS-HUB ASUC-6P030-GR

**Docking USB Tipo-C Aisens ASUC-6P030-GR/
1xHDMI 4K/ 1xUSB/ 2xUSB Tipo-C/ 1xRJ45/ 1xUSB
Tipo-C PD/ Gris**

ASUC-6P030-GR Ó USB-C Dock 6 en 1, USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xUSB-C PD, Gris, 20CM

AISENS Ó USB-C DOCK 6 en 1, USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xUSB-C PD, Gris, 20CM

Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 1xUSB-A 10G, 2xUSB-C 10G, 1xUSB-C PD 100W. Este producto multi funci3n incorpora carcasa de aluminio con lo cual es muy ligero, de tama1o muy reducido, dise1o moderno y f1cil de transportar. Es excelente para conectar accesorios de expansi3n a ordenadores con interfaz USB-C. Convierta su port1til en una potente estaci3n de trabajo est3 donde est3. Conecte una pantalla a trav3s del puerto HDMI con una resoluci3n de hasta 3840x2160@60Hz. Alimente un port1til o tablet mediante el puerto USB-C PD de hasta 100W. El puerto Ethernet le permite acceder de forma fiable a una red por cable. Conecte el rat3n, teclado, disco duro externo, etc., y alimente su smartphone, lector de libros electr3nicos, etc., utilizando los puertos USB-A y/o USB-C. ¡Nunca m1s tendr1 que llevar varios adaptadores monofunci3n!

Requisitos del hardware:

Dispositivo con USB-C libre o puerto Thunderbolt3/4 o USB4Requisitos para la funci3n Power Delivery (USB-C PD):Dispositivo con puerto USB-C libre o Thunderbolt3/4 con soporte ÜPower DeliveryÝRequisitos para la salida de v3deo HDMI:Dispositivo con puerto USB-C con soporte para ÜDP Alt ModeÝ (DisplayPort Alternate Mode) o puerto Thunderbolt3/4 o USB4

Este USB-C dock 6 en 1 es adecuado para su uso con todos los port1tiles, PCs u otros dispositivos equipados con un conector USB-C (USB-C DisplayPort Alt mode) o Thunderbolt3/4 o USB4. En caso de incompatibilidad, este producto solo puede funcionar parcialmente (p3rdida de parte de sus funciones). Para conocer los detalles de las especificaciones de su dispositivo, por favor, consulte el manual de su PC / port1til / tablet / smartphone o la asistencia al cliente del fabricante de su dispositivo.

Especificaciones

1xPuerto HDMI:El puerto HDMI soporta una resoluci3n m1xima de hasta 4Kx2K@60HZ(3840x2160p)**Nota:** NO todos los dispositivos

con conexión USB-C pueden trabajar con la salida HDMI de este conversor. Únicamente los dispositivos con Thunderbolt 3/4 o USB4, o aquellos con conexión USB-C que admiten el modo DP ALT (modo DisplayPort Alt o modo alternativo de DisplayPort), pueden funcionar con la salida HDMI de este conversor. Antes de utilizar este conversor, por favor consulte el manual de su dispositivo para evitar problemas de compatibilidad. Soporta HDCP1xPuerto RJ45 Ethernet: Conectar y listo en Windows (10/11), Mac OS X (10.6-10.11), iPadOS 15, Linux OS etc. **Nota:** se requiere instalar controladores para algunos sistemas operativos o en caso de funcionamiento anormal como velocidad de transferencia baja, corte de internet o sin conexión internet, etc. **Nota:** Si experimenta un rendimiento inestable al utilizar este producto, como una velocidad de transferencia baja, cortes de internet o falta de conexión a internet, le recomendamos actualizar los controladores a la última versión. Puede descargar los controladores más recientes desde nuestro sitio web aisenstech.com buscando el modelo: ASUC-6P030-GR. Compatible con IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3ab, IEEE 802.3x**Velocidad de transferencia de datos:** 10, 100, 1000 Mbit/s Soporta detección de crossover y corrección automática. **Chipset:** RTL8153B1xPuerto USB-A USB3.2 Gen2: Soporta velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Retrocompatible con USB3.0, USB2.0, USB1.1 y USB1.0 Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB-A como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc. 2xPuertos USB-C USB3.2 Gen2: Soporta velocidad de transferencia de hasta 10Gbps. Retrocompatible con USB3.0, USB2.0, USB1.1 y USB1.0 Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB-C como teclado, ratón, pendrive, disco duro externo, impresora etc. 1xPuerto USB-C (Solo Power Delivery): Este puerto USB-C PD solo es compatible con la carga y NO admite la transferencia de datos. Por lo tanto, no es posible conectar accesorios o periféricos como pendrives, discos duros externos, ratones, teclados, etc., al puerto USB-C PD de este conversor. Soporta USB PD 100W**Longitud:** 20cm**Color:** Gris**Normativas:** RoHS, CE**Test de funcionamiento:** 100% testeado**Contenido del Paquete:** 1 x USB-C Dock 6 en 11 x Manual de Usuario Multi-idioma

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.