



Rf. VEN-BAT FKGH0P/N. FKGH0

Powerbank 20000mAh Vention FKGH0/ 200W/ Gris

Vention 27000mAh Power Bank 200W

200W PD3.1 y PPS y UFCSPantalla digital TFT Carga hasta 3 dispositivos Cable USB-C de 240 W Apto para viajes aéreos Pantalla TFT inteligente

Supervisión en tiempo real del nivel de batería, voltaje, corriente y progreso de carga para un uso sin preocupaciones. Indicadores en pantalla:

Salida de energía en tiempo real

Entrada: 100W Salida: 22.5W

Supervisión de temperatura

Temperatura de la batería: 25°C | 77°F

Ciclo de batería

Salud: 100% Ciclos: 008 La batería está muy saludable Carga con 'Emociones' Diferentes estados de carga activan expresiones animadas únicas, haciendo que el proceso sea más interactivo y entretenido.

Modos adicionales:

Modo reposo/en espera Modo de protección de la batería

Carga/descarga de alta potencia superior a 90W

(con expresión animada de energía) Control Inteligente de Temperatura

El sensor de temperatura incorporado realiza 200 comprobaciones en tiempo real por segundo, regulando inteligentemente la temperatura de carga para una carga rápida de alta potencia con un calor mínimo.

9 capas de protección

Protección contra descarga excesiva
Protección contra sobrecalentamiento
Protección contra sobrecorriente
Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobretensión
Protección de recuperación
Protección contra sobrepotencia
Protección con carcasa retardante de llama

Especificaciones

Color:

Gris

Material

: PC + ABS

Interfaz

: USB-A / USB-C
Capacidad de la batería: 4500mAh (22.2V/99.9Wh) (4500*6)

Entrada

(Cable USB-C1 incorporado): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (100W máx)

Entrada (USB-C2):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (100W máx)

Salida

(Cable USB-C1 incorporado): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A; 28V/5A (140W máx)

Salida (USB-C2):

5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/5A (100W máx)

Salida (USB-A):

5V/3A; 9V/2A; 10V/2.25A; 12V/1.5A; 15V/3A; 20V/3A (60W máx)

Salida combinada

USB-C1 incorporado + USB-C2: 100W + 100W
USB-C1 incorporado + USB-A: 100W + 60W
USB-C1 incorporado + USB-C2 + USB-A: 100W + 24W

Salida total

: 200W máx

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.